

# ENGLISH

## CAVIUS Instructions

(red logging)



### Getting started

- 1 Package contents: CAVIUS device, carabina and strap-ring.
- 2 Slide off stainless steel tube.
- 3 Place the battery (Fig. 1). An internal system check will occur.
- 4 Replace steel tube, insert strap-ring and carabina back into strap cavity (Fig. 2).

### Alarm test

- 1 Hold down function button [+] for 2 seconds, alarm will sound.
- 2 Hold down function button [+] for 2 seconds, alarm will turn off

**Warning:** Do not place the device within 25 cm of ears as it could cause hearing damage

**1 EMERGENCY ALARM**

x1 hold down for 2 seconds

**1 EMERGENCY ALARM**

Activate Alarm [ON]  
Hold down function button [+] for 2 seconds, alarm will sound.

Deactivate Alarm [OFF]  
Hold down function button [+] for 2 seconds, alarm will turn off

**2 OPTICAL SMOKE DETECTOR**

x2 in quick succession

**2 OPTICAL SMOKE DETECTOR**

Activate Detector [ON]  
Press function button [+] 2 times in quick succession. Smoke detector activation LED will flash yellow. Smoke detector is armed after 10 seconds.

Smoke detector function can be activated in conjunction with Movement alarm.

Deactivate Smoke Detector [OFF]  
Press function button [+] 2 times in quick succession. Smoke detector activation LED [yellow] will stop flashing. Smoke detector is deactivated

**3 MOVEMENT ALARM**

x3 in quick succession

**3 MOVEMENT ALARM**

Activate Movement Alarm [ON]  
Press function button [+] 3 times in quick succession. Movement alarm activation green LED will flash. Bag alarm is armed after 15 seconds.

- Place CAVIUS within 10seconds. If movement occurs a warning tone will be emitted. If movement continues for more than 3 seconds the alarm will sound. If movement stops within 5 seconds warning tone will cease

Disarm Movement Alarm [OFF] Press function button [+] 3 times in quick succession. Movement alarm activation LED [green] will stop flashing. Movement alarm is deactivated

### CAVIUS Smoke Detector Advice

The primary job of a smoke detector is to awaken sleeping persons and warn them of urgent danger - smoke detectors can not help you if they are not activated or are placed incorrectly.

Where to place your CAVIUS smoke detector depends on the size and layout of your room.

For optimum performance when using a smoke detector, place as high as possible and have as much free space around the unit as possible.

Optimum positions include; suspending CAVIUS from the ceiling or lying CAVIUS on its side at the base of the door

Do not put CAVIUS within six inches of where walls and ceilings meet, or near heating and cooling ducts. Smoke detectors located in these areas may not receive the flow of smoke required to activate the alarm.

Do not place the unit inside a bag and expect the smoke detector to operate. Instead place it externally, lying CAVIUS down on the floor in front of the door to enable both movement and smoke alarms to function.

Due to the portable nature of this product, Travelsafe cannot guarantee the smoke detector will operate if not placed correctly or if the unit is not maintained as mentioned below.

CAVIUS is designed to offer an extra level of fire security. It is a supplement to the permanent fire protection that should be provided at the location. Remember at all times to locate fire exits and to read the fire safety policy provided at your accommodation.

### CAVIUS Maintenance

CAVIUS does not require extensive maintenance. Simply initiate a systems test regularly (see below) and vacuum smoke chamber occasionally.

### CAVIUS Internal System Test

CAVIUS has the ability to carry out an internal systems check on all the components and functions. While inserting the battery: CAVIUS will emit a short beep and all 3 LEDs will flash 3 times. If this occurs CAVIUS is ready to use.

### Low Battery Warning Tone

CAVIUS will emit a warning tone when the battery is low. This will continue every minute until the battery is depleted.

### General

- If Movement alarm sounds while user is not around, the alarm will deactivate itself after 2 minutes and automatically return to an armed state. The green LED will then flash continually to inform the user of activation.
- When activated the selected alarms LED will flash every 30 seconds.
- The Smoke detector can be activated with the Movement alarm.
- We recommend always placing CAVIUS on its side when using the Movement alarm or Smoke detector.



AA sized battery



Fig. 2

# France

## CAVIUS Mode d'emploi

### Mise en service:

- 1 Contenu: Alarme multifonctions Cavius, mousqueton, système de fixation.
- 2 Faites glisser le tube en acier inoxydable.
- 3 placez une pile type LR6/AA Size en prenant soin de respecter les polarités (fig1), une sonnerie confirmant l'alimentation doit retentir.
- 4 Mettre le tube en acier en place, puis l'anneau et mousqueton dans la cavité prévue (fig. 2) pour fixer l'ensemble.

### test de l'alarme

- 1 Maintenez le bouton de fonction [+] pendant 2 secondes, l'alarme retentit.
- 2 Maintenez la touche de fonction [+] pendant 2 secondes, l'alarme s'arrête. l'alarme s'arrête



**Attention:** ne pas placer l'appareil à moins de 25 cm de l'oreille car cela pourrait causer des dommages auditifs

**1 Alarme d'urgences**

x1 Maintenez appuyez pendant 2 secondes

**1 Alarme d'urgence**

Activez l'alarme [MARCHE]  
Maintenez le bouton de fonction [+] pendant 2 secondes, l'alarme retentit.

Désactiver l'alarme [ARRET]  
Maintenez la touche de fonction (+) pendant 2 secondes, l'alarme s'arrête.

**2 détecteur autonome avertisseur de fumée optique**

x2 appuis successifs

**2 Détecteur autonome avertisseur de fumée optique**

Activer le détecteur [MARCHE]  
Appuyez sur le bouton de fonction(+) par 2 appuis successifs. L'activation du mode détecteur de fumée est signalée lorsque la LED jaune clignote. Le détecteur de fumée est armé au bout de 10 secondes. La fonction détecteur de fumée peut être activée en même temps que la fonction de détection de mouvement.

Désactiver le détecteur de fumée [ARRET]  
Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 2 appuis successifs . la LED Jaune s'arrête de clignoter.Le détecteur de fumée est désactivé

**3 Détecteur de mouvement**

x3 appuis successifs

**3 Détecteur de mouvement**

Activez l'alarme de Mouvement [MARCHE]  
Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 3 appuis successifs. L'activation du mode détecteur de mouvement est signalée lorsque la LED verte clignote. Le détecteur de mouvement est armé au bout de 15 secondes.

- Placez Cavius dans les 10 secondes après l'activation. Si un mouvement se produit une tonalité d'avertissement sera émise. Si le mouvement se poursuit pendant plus de 3 secondes l'alarme retentira. Si le mouvement s'arrête dans les 5 seconde, la tonalité d'avertissement cessera

Désarmer Mouvement d'alarme [ARRET] Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 3 appuis successifs. La LED verte s'arrête de clignoter.

### CAVIUS Conseils pour une utilisation en détecteur de fumée

La première fonction d'un détecteur de fumée est de vous avertir et vous réveiller en cas de danger  
Un détecteur de fumée ne peut pas vous alerter s'il n'est pas activé ou s'il est utilisé de façon incorrecte.

Le meilleur emplacement pour votre détecteur de fumée CAVIUS dépend de la taille et la disposition de votre chambre.

Pour des performances optimales, lorsque vous utilisez CAVIUS en détecteur de fumée,est de l'installer le plus haut possible avec un maximum d'espace libre autour de lui.

De préférence installez CAVIUS en suspension au plafond ou alors couché sur le côté à la base de la porte.

Ne mettez pas cavius moins de 50 cm d'un angle d'une pièce, près d'un chauffage ou d'un système de climatisation. Les détecteurs de fumée situés dans ces zones ne peuvent pas recevoir le flux de fumée requis pour activer l'alarme.

Ne pas placer l'appareil dans un sac pour la fonction de détecteur de fumée.

En raison de la nature portable de ce produit, CAVIUS ne peut pas garantir que le détecteur de fumée fonctionnera s'il n'est pas placé correctement ou si l'appareil n'est pas entretenu comme indiqué ci-dessous.

**Cavius est conçu pour offrir un complément de sécurité incendie à votre lieu d'hébergement et**

ne peut se substituer à une installation de protection incendie normalisée.

Prenez connaissance en arrivant sur un nouveau lieu des consignes de sécurité incendie et de l'emplacement des issues de secours.

### CAVIUS entretien

CAVIUS ne nécessite pas de d'entretien contraignant. Il suffit de lancer un test du système régulièrement (voir ci-dessous) et de passer l'aspirateur sur la chambre de détection de fumée.

### CAVIUS Test du système interne

CAVIUS a la capacité de procéder à un Test interne par un système de contrôle sur toutes les fonctions et composants. Lorsque vous insérez la pile: CAVIUS émet un court bip et les 3 LEDs clignotent 3 fois. Si cela se produit CAVIUS est prêt à l'emploi.

### Cavius avertissement de pile faible

Cavius émet un bip d'avertissement lorsque la pile est faible. Cela continuera pendant chaque minute jusqu'à ce que la pile soit complètement épuisée.

### Général

Si l'alarme de détecteur de Mouvement retentit alors que l'utilisateur n'est pas

autour, l'alarme se désactive au bout de 2 minutes, puis revient automatiquement à un état armé.

La LED verte clignote alors en permanence pour informer l'utilisateur du déclenchement de l'alarme.

lorsqu'elles sont armées, les LEDs des alarmes sélectionnées clignotent toutes les 30 secondes.

Le détecteur de fumée peut être activée en même temps que la fonction de détection de mouvement

Nous vous recommandons de toujours placer Cavius sur le côté pour une Utilisation de l'alarme en détecteur de fumée ou de mouvement.



AA sized battery



Fig. 2